

Диспенсеры разработаны с учетом основных требований мест общественной гигиены: эргономичность и надёжность, контроль расходных материалов, скорость и удобство обслуживания.

Veiro SPA

Полностью программируемый **автоматический ароматизатор воздуха**, с экономичным расходом аэрозоля в сменных картриджах.

Работа диспенсера настраивается с учетом пожеланий пользователя: можно выбрать интервал (7/14/20/30 мин.), период (12/24 ч), дни работы (5/7 рабочих дней в неделю).

Настройки диспенсера интуитивно понятны и осуществляются всего тремя кнопками.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Эргономика:

- компактный размер позволяет разместить диспенсер в помещениях любой площади.

Дизайн:

- большой и удобный экран позволяет контролировать расход ароматизатора;
- стильный дизайн позволяет «встроить» диспенсер в любой интерьер.

Сервис:

- возможность индивидуальной настройки;
- простое меню;
- автоматическая блокировка кнопок настройки;
- сигнализация разряда батареек.

Корпус:

- ABS-пластик.

Производство:

- Англия.

Артикул	AFR SPA ELP VEI TRW SIN
Название	Veiro SPA
Высота	200 мм
Ширина	155 мм
Глубина	86 мм
Цвет	Белый
Штрих-код	4607075799363
Упаковка	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ


Установка




Используя прилагаемые крепления, закрепите заднюю панель на стене на высоте 2,5 м от пола. Для оптимальной производительности устройство не должно располагаться близко к вытяжке воздуха.

1. Откройте крышку с помощью прилагаемого ключа.
2. Откройте крышку батарейного отсека с помощью ключа в направлении стрелок, см. ниже. Вставьте батарейки типа "D", соблюдая правильную ориентацию.
3. Закройте крышку батарейного отсека и вставьте аэрозольное наполнение. Через 30 секунд **устройство примет** настройки по умолчанию, если пользовательская программа не была выбрана.

Вид спереди/сбоку



Крышка аккумулятора



Настройка

MENU



Удерживать кнопку MENU в течение 2-х секунд для разблокировки экрана

Нажать +/- для прокрутки настроек.

На любом этапе нажмите и удерживайте кнопку MENU, чтобы вернуться к началу настроек

- 1 Нажать MENU
Выбрать часы работы (+/-) 12 или 24.



- 2 Нажать MENU
Выбрать дни работы (+/-) 5 или 7.



- 3 Нажать MENU
Выбрать уровень дозирования (+/-)
Высокий/Средний/Низкий/Очень низкий



- 4 Нажать MENU
Установить текущее время (+/-)
Только для 12-ти часового формата



- 5 Нажать MENU
Установить время начала (+/-)
Только для 12-ти часового формата




- 6 Нажать MENU
Установить текущий день (+/-)
Только для 5-ти дневного формата




- 7 Нажать MENU
Установить неработающие дни (+/-)
Только для 5-ти дневного формата



- 8 Нажать MENU
Выбрать Показ оставшихся дней (+/-)
NO для заставки



- YES для отсчета следующего цикла



- 9 Нажать MENU
Установить уведомление о батарее (+/-)
OFF или ON для звукового оповещения.



- 10 Нажать MENU
Настройка завершена



Устройство будет автоматически дозироваться

Вставка/замена баллончика


ВСТАВКА ПЕРВОГО БАЛЛОНЧИКА

Вставьте баллончик. Удерживайте MENU две секунды для разблокировки дисплея. Следуйте инструкциям для программирования.

ЗАМЕНА БАЛЛОНЧИКА

Вставьте новый баллончик. Для пользователей, кто выбрал 'Show Days Left,' удерживать MENU в течение 2-х секунд, потом нажать „NEW CAN“ чтобы сбросить счет.

Настройки по умолчанию



12 hours/Day (12 часов/в день)
5 Days/Week (5 дней/в неделю)
Med Dose (средняя дозировка)
Time = 09:00 (24 hour clock) (Время 9:00 (формат 24 часа))
Start Time = 07:00 (24 hour clock) (Время начала = 7:00)
Today = Monday (Сегодня = Понедельник)
Days Off = Sat & Sun (Нерабочие дни = Суб. и Вс.)
Show Days Left = NO (Показ оставшихся дней = Нет)
Battery Alarm = OFF (Заряд батареи = ВЫКЛ)


Если в течение 30 секунд не выбраны никакие настройки, устройство примет настройки по умолчанию.

Индикация низкого заряда батареи

Выбрано „Show Days Left NO“: при низком заряде значок батареи покажет один мигающий сегмент, и значок заставки изменится на один квадрат



Выбрано „Show Days Left YES“: при низком заряде значок батареи покажет один мигающий сегмент, и отобразится слово Battery.



ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

	Кол-во, шт.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем, м ³	Вес, кг
Групповая упаковка	1	205	120	90	0,002	0,63
Паллетная упаковка	300	1200	800	1350	1,29	204

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фирменные сменные картриджи.

На выбор предлагается несколько ароматов, которые одинаково подходят как для использования в туалетных комнатах, так и в местах для курения.

Все аэрозоли прошли сертификацию по стандартам Евросоюза в соответствии с директивами:

- 75/324/ЕЕС
- 94/1/ЕС
- 99/45/ЕС
- 2001/60/ЕС



Продажи и маркетинг

117105, Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе, 33

info@veipro.ru
+7 495 640 20 36

Производство и склад

152101, Россия, Ярославская область,
Ростовский район, п. Семибратово,
ул. Красноборская, д. 9

+7 4853 6916 00